



R O Z D Z I E L N I C E

NRL 24	Wyposażenie: 1. szyna zaciskowa ``0-170`` - 2 szt. 2. szyna zaciskowa ``0-90`` - 1 szt. 3. szyna zaciskowa ``0-65`` - 1 szt. 4. izolator ``EURO`` - 1 szt. 5. wkręt M4x16 - 6 szt. 6. wkręt M4x12 - 1 szt. 7. wkręt M4x8 - 3 szt. 8. nakrętka M4 - 8 szt. 9. przewód ochronny żółto-zielony - 2 szt. 10. izolator - 2 szt. 11. komplet naklejek 12. zaślepka okrągła d=33[mm]- 8szt. (*) 13. zaślepka okrągła d=9,7[mm] - 4szt. (*) 14. blachowkręt 4,8 x 9,5 - 8 szt. 15. blachowkręt 4,8 x 16 - 3 szt. 16. podkładka typ SABAJ 5,9 /13,6 - 4szt. UWAGA (*)- dotyczy rozdzielni typ NRL
NRL 30	
RL 48 i NRL wyposażenie (RL12 + RP 36)	
NRL 48 wyposażenie (RL12 + RP 36)	

Instrukcja montażu

1. podstawę licznika montować do obudowy blachowkrętem 4,8 x 16
2. szynę TH 35 montować blachowkrętami 4,8 x 9,5 przez podkładkę typ SABAJ 5,9 /13,6 na dolnych kątownikach
3. osłonę montować blachowkrętami 4,8 x 9,5 na kątownikach umieszczonych bliżej drzwi rozdzielni
4. szynę zaciskową ``0-170`` i ``0-90`` montować do obudowy rozdzielni na kątowniku ocynkowanym wkrętem M4x16 i M4x 8
5. drugą szynę ``0 - 170`` połączyć z izolatorami wkrętami M4x16 i montować do obudowy rozdzielni wkrętami M4x16 z nakrętką
6. szynę zaciskową ``0-65`` przykręcić do żółtego izolatora ``EURO`` wkrętem M4x12 wpiąć na szynę TH
7. przewody ochronny żółto zielone (PE) mocować do zacisku wielokrotnego PE oraz do drzwiczek wkrętem M4x8 z nakrętką
8. zaślepkę okrągłą d=9,7[mm] wcisnąć do otworów w bocznych ścianach rozdzielni typ NRL
9. przykleić naklejki

- **UWAGA** - nad otworem montażowym osłony
- **SEKTOR 1- 12** - pod otworem montażowym osłony
- **WYKAZ OBWODÓW SEKTORA** - na wewnętrznej stronie drzwi rozdzielni