



ROZDZIELNICE

zestaw nr 104

RL 3	NRL 3	Wyposażenie: 1. szyna zaciskowa ``0-90`` - 1szt. 2. szyna zaciskowa ``0-65`` - 1szt. 3. izolator ``EURO`` - 1szt. 4. wkręt M4 x 8 – 2szt. 5. wkręt M4 x 12 – 1szt. 6. nakrętka M4 - 1szt. 7. przewód ochronny żółto-zielony – 1szt. 8. komplet naklejek 9. zaślepka okrągła d=33 [mm] - 4szt.(*) 10. zaślepka okrągła d=9,7[mm] – 4szt.(*) 11. zaślepka prostokątna – 2 szt.(*) 12. blachowkręt 4,8 x 9,5 – 1 szt. 13. blachowkręt 4,8 x 16 – 3 szt. 14. podkładka typ SABAJ 5,9 /13,6 – 1 szt. UWAGA (*) - dotyczy rozdzielni typ NRL
RL 3 BIS	NRL 3 BIS	
RL 6	NRL 6	
RL 12	NRL 12	
RL 2L6		
RL 2L24		Wyposażenie x2
NRL 2L12		
NRL 2L18		
NRL 2L24		

Instrukcja montażu

1. podstawę licznika montować do obudowy blachowkrętem 4,8 x 16
2. szynę TH 35 montować blachowkrętami 4,8 x 9,5 przez podkładkę typ SABAJ 5,9 /13,6 na dolnych kątownikach
3. osłonę montować blachowkrętami 4,8 x 9,5 na kątownikach umieszczonych bliżej drzwi rozdzielni
4. szynę zaciskową ``0-90`` montować do obudowy rozdzielni na kątowniku ocynkowanym wkrętem M4 x 8
5. szynę zaciskową ``0 – 65`` przykręcić do izolatora ``EURO`` wkrętem M4 x 12 wpiąć na szynę TH35
6. przewód ochronny żółto zielony (PE) mocować do zacisku wielokrotnego PE oraz do drzwiczek wkrętem M4 x 8 z nakrętką
7. zaślepkę okrągłą d=9,7[mm] wcisnąć do otworów w bocznych ścianach rozdzielni typ NRP
8. przykleić naklejki

- **UWAGA !** - nad otworem montażowym osłony
- **SEKTOR 1- 12** - pod otworem montażowym osłony
- **WYKAZ OBWODÓW SEKTORA** - na wewnętrznej stronie drzwi rozdzielni